

### 3.2.2 Designated Logic Line Close

Biasanya pada operasi online sistem Bali FDP, sambungan berada dalam keadaan terbuka. Bila suatu saat sambungan yang terhubung perlu ditutup untuk alasan pemeliharaan ataupun alasan lainnya, operator dapat menutup sambungan dengan menggunakan perintah ini.

Bila RDP ditunjuk sebagai parameter (line\_name), seluruh pesan yang ada dalam antrian akan dibuang.

- Perintah Designated Logic Line Close  
Perintah ini hanya berlaku pada sistem yang aktif.

CLOSE△line__name [△mode]
--------------------------

△: Space

Perintah *Designated Logic Line Close (CLOSE)* memerintahkan untuk menutup saluran eksternal yang ditunjuk atau saluran terminal yang terhubung dengan sistem Bali FDP

line__name	RDP AMSS VDU XX	RDP system line AMSS-G/W line VDU×× (××:01 to 16) line
------------	-----------------------	--

Parameter ini menunjuk *logic line* (sambungan logis) yang akan ditutup

Mode	NOMAL FORCE	Normal mode Forced mode
------	----------------	----------------------------

Parameter ini menunjuk mode yang ditutup. Default adalah mode Normal.

Dalam mode *Force*, saluran yang sudah berada dalam keadaan tertutup ditutup.

[Format respon]

- Respon Normal  
Tidak ada
- Respon error (salah satu dari pesan berikut ini ditampilkan)
  - “COMMAND ILLEGAL : ARGUMENT ERROR”
  - “COMMAND NOT PERMITTED”
  - “COMMAND ILLEGAL : ILLEGAL LINE NAME”
  - “COMMAND ILLEGAL : JUST CLOSE”
  - “COMMAND ILLEGAL : ALREADY CLOSE”